

## KOSUNPOWER KOS500-12 500W



Cena celkem:	<b>2 880 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 381 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 169 Kč</b>
Ušetříte:	<b>288 Kč</b>
Kód zboží:	UPSKOS0002
Part No.:	KOS500-12
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### KOSUNPOWER KOS500-12 500 W

Měnič napětí s čistou sinusoidou, má **integrovanou nabíječku a USB výstup** (s napětím 5 V, proudem 2,1 A) pro nabíjení různých zařízení. Přístroj disponuje také **funkcí UPS** (automatické přepínání sítě a baterie při výpadku napájení). Moderní a hezký design, kvalitní zpracování, odolnost proti nárazům a spolehlivost provozu, to jsou charakteristické vlastnosti tohoto produktu.

Ve srovnání s konkurenčními záložními zdroji vyniká zlomkovou vlastní spotřebou energie – v laboratorních podmínkách změřena **spotřeba 4–6 W**, což významně zvyšuje efektivitu a snižuje nároky na baterii při dlouhodobějších zálohách. Oproti běžně naměřeným hodnotám spotřeby srovnatelných produktů jde o **úsporu až 80 % energie**.

Jedná se o zařízení, určené pro dodávky střídavého proudu na místech, kde není trvalý zdroj síťového napájení. Měnič je určen pro používání zejména ve volné přírodě, na chatě anebo chalupě, na lodi, v karavanu, v kamionu, při cestování atd. Díky čisté sinusoidě na výstupu, je možné použití pro různé elektrické spotřebiče s ohledem na požadovaný příkon (W). **Integrovaná 3stupňová nabíječka** je určena pro nabíjení baterií olověných (WET-zaplavených), údržbových i bezúdržbových, gelových, AGM, EFB.

### POZOR, nabíječka není určena pro nabíjení baterií Li-Ion (LiFePO4 atd.)

- Vysoká kvalita zpracování, dlouhá životnost
- Použití technologie čipů SMT a pájení vlnou
- Minimální vlastní spotřeba energie – 4–6 W, úspora oproti běžným UPS až 80 %
- Ochrana proti přetížení, zkratu, přepólování, přehřátí (při 70 °C dojde k vypnutí)
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost
- Malý a tichý ventilátor, chránící před nadměrným zahříváním
- Integrovaná 3stupňová nabíječka
- Zásuvka/zapalovač cigaret jako v automobilu
- USB port (napětí 5 V, proud 2,1 A)
- Funkce UPS (automatické přepínání sítě a baterie při výpadku napájení)

### Obsah balení:

- Záložní zdroj
- Napájecí kabel s Euro-konektorem

- Gumové nožičky s možností prošroubání do montážní desky
- Propojovací kabely k baterii 1m s okem M8
- Návod k obsluze

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Jmenovitý výkon:** 500 W

**Špičkový výkon:** 1 000 W

**Vstupní napětí:** DC 12 V

**Výstupní napětí:** AC 230 V / 50 Hz

**Účinnost:** 88 %

**Klidový příkon:** 320 mA

**Provozní teplota:** -10 až +60 °C

**Rozměry:** 310 × 150 × 70 mm

**Hmotnost:** 3,5 kg

**Barva:** černá-zelená